

## Einrichtung des foncloud SIP-Trunks in der AVM FRITZ!Box

1. Rufen Sie in einem Browser wie z.B. dem Internet Explorer die Web-Adresse fritz.box oder 192.168.178.1 auf.
2. Melden Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort an.
3. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "**Telefonie**".
4. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "**Eigene Rufnummern**".
5. Unter "Rufnummern" wählen Sie "**Neue Rufnummer**" aus.
6. Unter "Rufnummer eintragen" wählen Sie unter "Telefonie-Anbieter" „**SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern**“ aus

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter

---

Bitte fügen Sie alle Rufnummern des SIP-Trunking-Anbieters hinzu, die Sie Telefoniegeräten an der FRITZ!Box zuweisen möchten.

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*	
<input type="text" value="+4941314711"/>	<input type="text" value="041314711"/>	<input type="button" value="X"/>

7. Unter "**Rufnummer für die Anmeldung**" tragen Sie bitte die Ihnen zugeteile Rufnummer inkl. Länderkennzahl mit der **+49** ein, z.B. **+4941314711**.
8. Unter "**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**" tragen Sie bitte die Ihnen zugeteile Rufnummer **ohne Länderkennzahl +49** ein, z.B **041314711**.
9. Geben Sie **Ihre Zugangsdaten** ein (aus unserem Schreiben Zugangsdaten Telefonie). Übernehmen Sie die weiteren Einstellungen, siehe unten:

**Zugangsdaten**

Benutzername	<input type="text" value="XXXXXX"/>
Kennwort	<input type="text" value="XXXXXX"/>
Registrar	<input type="text" value="XXXXX.foncloud.net"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>
STUN-Server	<input type="text" value="stun.foncloud.net"/>

9 Übernehmen Sie nun Einstellung für das **"Rufnummerformat"**

**Rufnummernformat**

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl  Keine  Ohne Präfix (49)  Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl  Keine  Ohne Präfix (4131)  Mit Präfix (04131)

10 Abschließend übernehmen Sie die Einstellung unter **"Weitere Einstellungen"** und drücken unten rechts auf die Schaltfläche **"Weiter"**

**Weitere Einstellungen**

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufnummerübermittlung

11 Wenn dieser grüne Punkt hier erscheint, ist die Telefonie fertig installiert

